

JA Comfort-868



- ✓ výrobce: Elero
- ✓ vestavěný obousměrný rádiový přijímač 868 MHz
- ✓ směrování rádiového signálu
- ✓ dostupné výkony 6 Nm 9 Nm
- ✓ napájecí kabel 0,5 mb se zástrčkou Hirschmann
- ✓ napájení: 230 V/50 Hz
- ✓ elektromagnetická brzda
- ✓ pomalý rozběh, pomalý nájezd do koncových poloh
- ✓ nastavení koncových poloh: elektronické
- ✓ doba nepřetržitého chodu: 5 min pro model 6 Nm, 4 min pro model 9 Nm
- ✓ přidavný bezpečnostní spínač
- ✓ bezpečnostní třída: IP 54
- ✓ napájení: 115–156 W
- ✓ otáčky: 26 ot/min
- ✓ rychlost otáčení lamel 6 otáček za minutu

se vysokou technickou vyspělostí, která se projevuje mimo jiné v odolnosti převodů, vestavěné tepelné ochraně a těsném krytu prodlužujícím předpokládanou dobu bezporuchového provozu zařízení.

Pohodlné používání pohonu zaručuje **tichá elektromechanická brzda a pomalá rychlost otáčení, která umožňuje přesné nastavení polohy lamel.** Tímto způsobem je možné vytvořit v interiéru přesně takové světelné podmínky, jaké si jeho uživatelé přejí.

Pohony Elero JA jsou vybaveny elektronickými koncovými spínači, které se nastavují pomocí montážního kabelu nebo dálkového ovládání. **Ovládání se provádí pomocí dálkových ovladačů a vysílačů Elero nebo řídicí jednotky NiceSmart.**

Sortiment zahrnuje motory různých výkonů, které jsou přizpůsobeny rozměrům žaluzií.